

Bouton d'appel tactile

sonnette filaire pour vitrines de magasins



Bouton d'appel placé à l'intérieur de la vitrine.

Visible et actionnable de l'extérieur, par contact tactile.

Comporte un système lumineux indiquant le bon état de fonctionnement

Informe l'utilisateur de la prise en compte de son appel par un changement d'intensité lumineuse et par un changement de couleur.

Facilement repérable et visuellement contrastée.



Cadre légal – Arrêté du 8 décembre 2014 :

«Une rampe amovible est assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette. Ce dispositif doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. L'utilisateur est informé de la prise en compte de son appel.»

Solutions accessibilité tous handicaps

www.accesplus.fr

CARACTERISTIQUES :

Dimensions du bouton :
Epaisseur 12mm/ diamètre 90mm
Tension d'alimentation 12V DC
Charge moyenne 1A

Compatibilité :
Verre feuilleté /trempé / simple et double vitrage
Epaisseur max : 15 mm

Accessoires :
1 câble : gaine noire
Longueur : 1,1 m
1 connecteur femelle
DC 12V F 2,1 x 5,5mm

Le bouton d'appel est composé de :

- un boîtier en PMMA-ABS 15 mm
- un trançeur/récepteur avec antenne
- un câble d'alimentation 12V DC



OPTIONS

Programmateur adaptant le fonctionnement du bouton d'appel aux heures d'ouverture
Autres stickers disponibles : sonnette ou notes de musique (sticker PMR par défaut)

Installation facile et sans travaux



1 RETIRER DELICATEMENT LA PELLICULE DE PROTECTION DE L'ADHESIF DOUBLE FACE

2 COLLER LE SENSORING A L'INTERIEUR DE LA VITRINE HAUTEUR 90-130 CM A PARTIR DU TROTTOIR ET A PLUS DE 5 CM DU BORD DE LA VITRINE

3 COLLER LE DECOR ADHESIF AU CENTRE DE LA ZONE TACTILE A L'EXTERIEUR DE LA VITRINE

5 BRANCHEZ LE CONNECTEUR FEMELLE SUR LE CONNECTEUR MÂLE DE L'ALIMENTATION +12V BRANCHEE SUR LE SECTEUR



4 BRANCHEZ LE CARILLON SUR LE SECTEUR 220V

Fabrication française

Alimentation + 12V DC



01 48 36 00 05 / info@accesplus.fr

www.accesplus.fr